

# JAK VYGENEROVAT SPRÁVNÝ FORMÁT CSV?



Ručně  
v textovém  
editoru



Pomocí  
tabulkového  
procesoru  
(např. Microsoft Excel)

## FORMÁT CSV

- ✓ Oddělovač je čárka nebo středník
- ✓ Hodnoty, které v textu obsahují čárku, musí být v uvozovkách
- ✓ Pokud hodnota obsahuje uvozovku, tak před ní musí být zpětné lomítko (\")
- ✓ První řádek je hlavička, ta se při importu nezohledňuje, jen je potřeba dodržet pořadí sloupečků
- ✓ Struktura souboru musí být vždy dodržena, ikdyž jsou na konci nepovinná pole

## POLE CSV

Kod_vyroby	povinné
Vyrobnici_cislo	nepovinné
Sarze	nepovinné
Sdc	nepovinné
Sdc_telefon	povinné, pokud je vyplněno sdc
Popis_vady	povinné
Charakter_vady	povinné (číselník kódů)
Doba_projevu	povinné (číselník kódů)
Kontakt_zakaznik	nepovinné
Vyreseni_zakaznik	nepovinné (číselník kódů)
Poznamka	nepovinné
Akceptovana_cena	povinné v případě, že se jedná o E3
System	povinné v případě, že se nejedná o ústřednu, ale periférii

# ČÍSELNÍK KÓDŮ

## Doba\_projevu

Za kterou dobu začal výrobek vykazovat problémy. [Povinné pole.](#)

NE	neurčeno
V0	v okamžiku prvního zapojení
V1	do 1 měsíce po instalaci
V6	do 6 měsíců po instalaci
VX	později

## Charakter\_vady

Charakter vady výrobku. [Povinné pole.](#)

NE	neurčeno
NP	nekompletní příbal
VF	nesprávná funkce zařízení
VM	mechanické poškození
VN	vada baterie
ZP	záměna položky

## Vyreseni\_zakaznik

Můj způsob vyřízení se zákazníkem. [Nepovinné pole, defaultně hodnota NEW.](#)

NEW	nový (vyměněno)
REP	posláno na opravu

## PŘÍKLAD

```
ma_vzor_nove_ok_czv C:\Users\jping\OneDrive - JABLONTRON ALARMS s.r.o.\Projekty\B2B Sherwood\ma_vzor_nove_ok_czv
1 Kod_vyrobbu,Vyrobní_císlo,Sarze,Sdc,Sdc_telefon,Popis_vady,Charakter_vady,Doba_projevu,Kontakt_zakaznik,Vyreseni_zakaznik,Poznámka,Akceptovana_cena,System
2 JA-180PB,11001006305931,10010113245,N,,Falešné poplachy TMP,NE,NE,kontakt,NEW,oprava výměnou SN: 11001006463262,480
3 JA-180PB,11001006305932,10010113245,N,,Falešné poplachy TMP,NE,NE,kontakt,NEW,oprava výměnou SN: 11001006463262,500
4 JA-110N-DIN,14000287319656,1910310919,A,775780106,Modul se nedáří nautit do ústředny,VF,NE,,oprava výměnou SN: 14000287320136,,
5
```

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	X
1	Kod_vyrobbu	Vyrobní_císlo	Sarze	Sdc	Sdc_telefon	Popis_vady	Charakter_vady	Doba_projevu	Kontakt_zakaznik	Vyreseni_zakaznik	Poznámka	Akceptovana_cena	System							
2	JA-180PB	11001006305931	10010113245	N		Falešné poplachy TMP	NE	NE	kontakt	NEW	oprava výměnou SN: 11001006463262	480								
3	JA-180PB	11001006305932	10010113245	N		Falešné poplachy TMP	NE	NE	kontakt	NEW	oprava výměnou SN: 11001006463262	500								
4	JA-110N-DIN	14000287319656	1910310919	A	775780106	Modul se nedáří nautit do ústředny	VF	NE		NEW	oprava výměnou SN: 14000287320136									