

JAK VYGENEROVAT XML FEED?

OPRÁVNĚNÍ UŽIVATELŮ

- Uživatel, který chce mít možnost feed generovat, musí mít přidělené oprávnění „Admin“ nebo „Feed“
- V administraci je pro tento účel vytvořena nová role „Feed“

XML XML
Pod Skalkou 4567/33, Jablonec nad Nisou

Odestranit osobu Schovat detail

Kontaktní údaje

Jméno:	XML	E-mail:	xml@jablotron.cz	Telefon:	77777777
Příjmení:	XML				

Admin	E-shop	Objednávky	Faktury	Reklama	Balíční listy	Feed
✕	✕	✕	✕	✕	✕	✓

UPRAVIT KONTAKTNÍ ÚDAJE

POSTUP GENEROVÁNÍ

1. Uživatelský přístup

Po přihlášení do B2B e-shopu je XML feed dostupný přes url

<https://b2b.jablotron.com/feed/products>

← → ↻ 🏠 📍 b2b.jablotron.com/feed/products ☆

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<SHOP>
  <SHOPITEM>
    <ITEM_ID>19836</ITEM_ID>
    <PRODUCTNAME>
      <![CDATA[ JA-101KR-LAN3G ]]>
    </PRODUCTNAME>
    <PRODUCT>
      <![CDATA[ Ústředna se zabudovaným 3G/LAN komunikátorem a rádiovým modulem ]]>
    </PRODUCT>
    <SHORT_DESCRIPTION>
      <![CDATA[ <tr><td colspan="2">Základní prvek zabezpečovacího systému JABLOTRON 100+. Umožňuje flexibilní nastavování a snadnou ochranu podnikatelských prostor, domů, chalup ]>
    </SHORT_DESCRIPTION>
    <LONG_DESCRIPTION>
      <![CDATA[ <tr><td colspan="2">Disponuje GSM 3G modulem, jehož hlavní výhodou je zvýšení rychlosti přenosu dat (především fotografií) do aplikace MyJABLOTRON či na střediska softwaru F-link. Ústředna JA-101KR-LAN3G nabízí: <tr><td colspan="2">50 bezdrátových nebo sběrnicových zón <tr><td colspan="2">50 uživatelských PC&lt;tr><td colspan="2">20 vzájemně nezávislých kalendářů <tr><td colspan="2">SMS a hlasové reporty ze systému až 8 uživateli <tr><td colspan="2">50 volitelných protokolů pro PC&lt;tr><td colspan="2">automatická detekce 20/30 sítě s upřednostněným rychlejší sítí <tr><td colspan="2">1 datovou komunikaci s koncovými uživateli nebo středisky PC&lt;tr><td colspan="2">Ústředna obsahuje: <tr><td colspan="2">1 svorkovnici pro připojení sběrnice <tr><td colspan="2">1 vnitřní konektor určený výhradně pro rádiový modul JA-111R&lt;tr><td colspan="2">1 konektor pro připojení dalšího komunikátoru či modulu (např. PSTN) ]>
    </LONG_DESCRIPTION>
    <SPECIFICATION>
      <![CDATA[ <tr><td colspan="2">Napájení ústředny <tr><td colspan="2">230 V/50 Hz, max. 0,1 A s pojistkou T200 I&lt;tr><td colspan="2">Záložní akumulátor <tr><td colspan="2">12 V, 2,6 Ah (olověný gelový) <tr><td colspan="2">72 h <tr><td colspan="2">Napájení sběrnice (červený - černý) <tr><td colspan="2">400 mA trvale (1000 mA po dobu 5 minut) <tr><td colspan="2">Max. trvalý odběr pro zálohování 12 hodin <tr><td colspan="2">5 GSM komunikátorem <tr><td colspan="2">LAN - vypnuto - 37 mA <tr><td colspan="2">LAN - zapnuto - 103 mA <tr><td colspan="2">LAN - zapnuto - Není možná <tr><td colspan="2">Max. počet periférií <tr><td colspan="2">25 <tr><td colspan="2">Ethernet rozhraní (pouze ver. LAN) <tr><td colspan="2">Rozměry (mm) <tr><td colspan="2">108 x 108 x 108 mm <tr><td colspan="2">Počet chybných zadání kódu <tr><td colspan="2">100 <tr><td colspan="2">Cca 7 milionů posledních událostí včetně data a časů <tr><td colspan="2">Typ napájecího zdroje <tr><td colspan="2">50131-1, 50131-2, 50131-3, 50131-4, 50131-5, 50131-6, 50131-7, 50131-8, 50131-9, 50131-10, 50131-11, 50131-12, 50131-13, 50131-14, 50131-15, 50131-16, 50131-17, 50131-18, 50131-19, 50131-20, 50131-21, 50131-22, 50131-23, 50131-24, 50131-25, 50131-26, 50131-27, 50131-28, 50131-29, 50131-30, 50131-31, 50131-32, 50131-33, 50131-34, 50131-35, 50131-36, 50131-37, 50131-38, 50131-39, 50131-40, 50131-41, 50131-42, 50131-43, 50131-44, 50131-45, 50131-46, 50131-47, 50131-48, 50131-49, 50131-50, 50131-51, 50131-52, 50131-53, 50131-54, 50131-55, 50131-56, 50131-57, 50131-58, 50131-59, 50131-60, 50131-61, 50131-62, 50131-63, 50131-64, 50131-65, 50131-66, 50131-67, 50131-68, 50131-69, 50131-70, 50131-71, 50131-72, 50131-73, 50131-74, 50131-75, 50131-76, 50131-77, 50131-78, 50131-79, 50131-80, 50131-81, 50131-82, 50131-83, 50131-84, 50131-85, 50131-86, 50131-87, 50131-88, 50131-89, 50131-90, 50131-91, 50131-92, 50131-93, 50131-94, 50131-95, 50131-96, 50131-97, 50131-98, 50131-99, 50131-100 ]>
    </SPECIFICATION>
    <URL>https://b2b.jablotron.com/produkt/ustredna-se-zabudovanym-3g-lan-komunikatorem-a-radiovym-modulem-593</URL>
    <IMGURL>https://www.jablotron.com/runtime/cache/ftpclientdata/19836/img1024/19836_maxi.png</IMGURL>
    <PRICE_WITHOUT_VAT>6482,7 Kč</PRICE_WITHOUT_VAT>
    <PRICE_RECOMMENDED_WITHOUT_VAT>10290 Kč</PRICE_RECOMMENDED_WITHOUT_VAT>
    <CATEGORYTEXT>
      <![CDATA[ Alarmy | JABLOTRON 100 | Ústředny ]]>
    </CATEGORYTEXT>
    <EAN>8595614124035</EAN>
    <AVAILABILITY>Skladem</AVAILABILITY>
    <IMAGES>
      <IMAGE>
        <TYPE>SMALL</TYPE>
        <URL>https://www.jablotron.com/runtime/cache/ftpclientdata/19836/img1024/19836_small.png</URL>
      </IMAGE>
      <IMAGE>
        <TYPE>MEDIUM</TYPE>
        <URL>https://www.jablotron.com/runtime/cache/ftpclientdata/19836/img1024/19836_big.png</URL>
      </IMAGE>
    </IMAGES>
  </SHOPITEM>
</SHOP>
```

2. Programový přístup

Zde je nutné se ověřit pomocí Basic autentizace. Pro programový přístup doporučujeme založit nového uživatele, který bude mít pouze oprávnění „Feed“ a bude sloužit tedy pouze pro načítání XML feedu.



Basic autentizace je jednoduché ověřovací schéma zabudované do protokolu HTTP. Klient odešle požadavky HTTP s hlavičkou Autorizace, která obsahuje slovo Basic následované mezerou a řetězec zakódovaný v base64 uživatelské jméno:heslo.

Příklad získání feedu pomocí cURL:

```
curl --location --request GET 'https://b2b.jablotron.com/feed/products' --header 'Authorization: Basic xxxxxxxxxxxxxxxx'
```

SEZNAM POLÍ V XML DOKUMENTU

PRODUCTNAME	označení produktu
PRODUCT	název produktu
SHORT_DESCRIPTION	krátký popis
LONG_DESCRIPTION	dlouhý popis
SPECIFICATION	technická specifikace
URL	odkaz na produkt na B2B e-shopu
IMGURL	obrázek produktu
PRICE_WITHOUT_VAT	Vaše cena bez DPH
PRICE_RECOMMENDED_WITHOUT_VAT	doporučená koncová cena bez DPH
CATEGORY_TEXT	kategorie produktu na B2B e-shopu
EAN	
AVAILABILITY	dostupnost
TAGS	štítky
IMAGES	obrázky produktu v různých velikostech
FILES	soubory ke stažení
RECYCLING_FEE_WITHOUT_VAT	recyklační poplatek bez DPH

SEZNAM HODNOT

Seznam hodnot, které nabývají u dostupnosti a tagů:

Dostupnost:

- Skladem
- Není skladem

Tagy:

- Novinka
- Akce
- Doprodej
- Prodej ukončen